



※充電に関して

本機には電源のインジケータがないので充電に関しては以下によります。
 動作中音に歪が出てきたら放電終止電圧1.0Vに近くなっているため充電します。
 出力DC5.9~6.2V（実測）のスイッチングアダプターをDCジャックに接続します。
 電源スイッチOFFの状態でも0.22A*の定電流充電に入ります。
 充電しながらの演奏動作は出来ません。
 自動停止ではないので10~14時間で充電を終了します。
 10時間でおおむね80%、14時間で100%の充電になります。

*使用電池の容量にあわせて0.1C充電になるようにRsを設定します。
 $R = 1.25 / I_c$

Project Number	Designed by	Checked by	Filename 三面	Date	Scale
Project name 2SK170/2SJ74×4/パラ ヘッドフォンアンプ			Title 回路図		
			Documents Number HPA-B	Edition 02	Sheet 01